

rafavi 触屏蓝牙耳塞R10用户手册

Product

Product model: R10

Model Year: 2024

Brand: rafavi

Model: 便携式

Features

主要功能



AP拓展/本地拨号功能/本地音乐播放/外置内存卡/多国语言/拍照控制/短视频控制/ENC通话降噪/短信提醒/找手机/找耳机/壁纸切换/秒表/闹钟

连接教程:

1. 下载"Caldecott" APP到手机上并安装

可在APP商城(安卓应用宝)直接搜索"Caldecott"进行下载。

也可扫描以下二维码跳转连接下载(浏览器、微信等都可扫码);

Caldecott二维码:

Android 4.4及以上系统手机, 并支持蓝牙4.0及以上安卓手机 OS8.0及以上系统

iphone 4S以上苹果手机。



2. 连接充电仓:

(1) 充电仓开机默认会自动开启蓝牙, 并保证手机蓝牙是开启状态。打开手机APP "Caldecott", 在"设备" 界面下"添加设备";

(2) 搜索到设备型号, 点击进行连接。连接成功后在APP的"设备"下会显示设备型号(已连接)"

3. 耳机与手机蓝牙连接:

1) 充电仓打开, 耳机的蓝牙将会自动开启。

2) 接下来打开手机, 设置选项, 打开蓝牙, 手机蓝牙将自动搜索附近的蓝牙设备, 然后在下方可用设备中找到蓝牙耳机名称点击进行配对, 完成耳机与手机的连接。



4. 连接及配对注意事项:

1) 确保手机蓝牙为开启状态

- 2)确保设备电量充足，使用前请先开机或充电
- 3)配对连接时确保设备离手机50cm以内;
- 4)若在APP里搜不到设备，请在手机权限设置里检查是否允许"Caldecott"使用蓝牙;
- 5)耳机配对时需确保耳机从耳机仓中取出来
- 6)若期间耳机或手机有配对过其他蓝牙设备则需要重新连接

耳机操作说明:

开机： 长按功能键3秒

关机： 长按功能键5秒

暂停/播放： 双击功能键

上一曲： 三击功能键(L)

下一曲： 三击功能键(R)

接听/挂断： 单击功能键

拒接来电： 长按多功能键1.5秒

音量加： 长按功能键1.5秒(L) 加一格音量

音量减： 长按功能键1.5秒(R)减一格音量.

语音助手： 四击功能键(L)激活Siri

游戏模式： 四击功能键(R)切换游戏模式/音乐模式

恢复出厂设置： 五击功能键(清除配对记录),在没有连接手机的状态下操作

蓝牙版本	V5.4
喇叭	13 mm
屏幕	1.83寸TFT
灵敏度	103±3dB
蓝牙接收距离	210米(无障碍环境)
频响范围	20HZ~20KHZ
阻抗	32Q=15%
传输范围	2400.0~2483.5MHz
支持协议	HSP/HFP/ADP/SBC/ ACC/ AVRCP
传输频率	2.4GHZ~2. 4835G HZ SMBand
耳机充电时间.	1小时(耳机),约2小时(充电仓)
播放时间	5~6小时(60%音量)
通话时间.	5~6小时(60%音量)

续航时间		在蓝牙耳机与手机开启连接状态下通话时长;约5-6小时(双耳通话);可以给耳机续航3次
充电电压/电流	耳机额定输入	DC 5V , 35mAh
	充电仓额定输入	DC 5V , 600mAh
产品工作温度		-10~50°C
产品存储温度		-20~ 55°C

产品安全信息：

在使用本产品前请阅读所有的指示和警告，不规范使用将会给产品或人身安全带来损害。

- 1.产品内含电池，请勿将本产品暴露在强日照或暖炉等过热环境中。请勿将本产品储存在高温,强光及强磁场环境下。
- 2.产品不可放置在火源附近等恶劣环境中,禁止敲击、投掷、践踏、挤压或投入火中,若出现鼓胀,请勿使用。
- 3.产品使用环境温度:0~45°C。
- 4.请勿违反产品说明书不恰当使用，造成产品损坏或危及人身财产安全,后果自行承担。
- 5.非专业人员严禁分解本产品，否则可能会导致起火,甚至彻底损坏本产品。
- 6.请勿使用超出本产品输出电流负载(用电器),超出负载会自动停止工作。
- 7.请定期用干净的棉布对耳机充电触点进行清洁,以避免因长期不清洁导致耳机出现无法充电或开机的情况。
- 8.请勿将本产品置于水中(或洗衣机中),若产品出现进水情况，请等待其自然晾干后再使用。

FCC警告:

此设备符合FCC规则第15部分的规定。操作受以下两种情况:

(1)该设备可能不会造成有害干扰;(2)该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不期望的操作。

未经负责方明确批准的任何变更或修改合规可能会使用户失去操作设备的权限。

注:该设备经过测试，符合等级限制

B数字设备,根据FCC规则第15部分。这些限制旨在住宅安装中提供合理的保护，防止有害干扰。该设备产生使用并可以辐射射频能量，如果没有按照说明安装和

-重新定向或重新定位接收天线。

-增加设备和接收器之间的间距。

-将设备连接到不同于接收器已连接。

-请咨询经销商或有经验的收音机/电视技术人员以获得帮助。

已对该装置进行评估，以满足一般射频暴露要求。设备可以在便携式暴露条件下无限制地使用。

Installation Procedure

功能操作示意图+开启和连接+双路连接和同步



Matters need attention

Common Problem and Solutions